

WIFI Camera

说明书 V46.1



1. 电源键; 2. 指示灯; 3.复位键; 4. USB;

注意:

电源键: On-开机; Off-关机。

R 按键: 长按 R 键 3 秒恢复出厂设置模式.

LED 状态:

本地模式: 红灯闪, 蓝灯灭;

蓝灯快闪: 远程模式连接中;

蓝灯亮: 远程连接成功;

绿灯: 充电指示灯, 充满电, 绿灯熄灭。

一.APP 下载

通过扫描下面二维码可以下载 APP。

APP 名称: 星眼



苹果系统手机可以在 APP Store 进行下载;

二. 连接步骤

1.打开 APP, 注册并登陆。

2.点击“添加设备”->“设备 AP 配网”->“下一步 (勾选确认设备已复位)”->进入“WLAN”页面, 选择设备对应热点。

添加设备 >

帮助 大图

WiFi设备配网教程

4G设备配网教程

添加智能设备

设备 影像 我的

< 添加设备

4G设备添加 (4G连接, 仅支持4G设备)

4G

用手机扫描摄像头身上的二维码完成配网

反向扫码 (WiFi连接)

WiFi

用摄像机扫描手机生成的二维码完成配网

设备AP配网 (WiFi连接)

WiFi

手机连接摄像机发出的WiFi信号完成配网



连接设备



✓ 确认设备已复位

下一步

注意：若设备没有指示灯则以设备提示音为准



3 返回 APP，在设备页面，点击“确认”，进入“WI-FI 配置”页面。选择对应的网络（路由器热点），点击“下一步”。设备会自动配网并成功。

注：路由器热点为 2.4G 热点，5G 热点连接不成功。



两分钟后，设备将会连接网络。如果操作过程中，输入错误的密码，设备也会正常进行重启但不会成功连接网络。您可以通过长按“R”键 5 秒后松开，使机器恢复出厂设置，返回到本地模式。从第“1”步再次进行操作。

常见问题:

1. 关于网络名称（路由器名称），请不要包括特殊字符，例如“.”“_”“-”“/”等。
2. 设备离线。
如果在本地模式下，应该是您没有连接到设备热点。
如果在远程模式下，请确认以下几个问题：
 - 1) 连接网络时，密码是否输入正确。
 - 2) 确认网络名称和密码是否有特殊字符，及网络密码最好不要超过 11 位。
 - 3) 设备距离路由器或网络 5 米以内。5 米内距离，网络连接更好。
3. 摄像机总是要求用户名和密码
相机的默认密码为 6666，如果您忘记了用户名或密码，您可以将摄像机恢复到出厂设置，以获得缺省的用户名和密码。
4. 相机恢复到出厂设置
请按下摄像机的复位按键约 5 秒钟松开，直到摄像机重新启动。